

Notice d'utilisation des conditions aux limites traitées par élimination

Résumé

Le traitement des conditions aux limites du type Dirichlet par élimination (AFFE_CHAR_CINE) n'offre pas la même généralité que par dualisation (AFFE_CHAR_MECA par exemple).

Ce traitement est à utiliser lorsque l'on recherche à améliorer les temps d'exécution d'un calcul ou si l'on souhaite travailler avec des matrices définies positives.

Notons que les conditions aux limites disponibles dans AFFE_CHAR_* (* = MECA/THER/ACOU) ne peuvent pas toutes être éliminées et traitées par AFFE_CHAR_CINE.

Dans ce document, on montre comment utiliser les « charges cinématiques » dans les jeux de commandes Aster.

Il y a 3 cas de figure (du plus simple au plus compliqué) :

- On utilise une commande de calcul « globale » (THER_LINEAIRE, STAT_NON_LINE, ...). Dans ce cas, les charges cinématiques s'utilisent comme les autres charges.
- On souhaite faire un calcul de modes propres. Il faut alors ajouter un argument dans la commande ASSE_MATRICE.
- On souhaite faire un calcul « pas à pas » et résoudre les systèmes linéaires avec les commandes FACTORISER et RESOUDRE. Dans ce cas, il faut utiliser la commande CALC_CHAR_CINE.

1 Principe de l'élimination

On cherche à résoudre dans \mathbb{R}^n le problème de minimisation sous contrainte (Pb1) suivant :

$$\min_{u \in U_G} \left(\frac{1}{2} u^T K u - u^T f \right) \quad \text{avec} \quad U_G = \{ u \in \mathbb{R}^n, u|_G = u_0 \}$$

où

- $u_0 \in \mathbb{R}^p$ est connu ($1 \leq p \leq n$)
- G est le sous ensemble de $N = \{1, \dots, n\}$, de cardinal p : $G = g_1 \dots g_p$
- $u|_G$ est la projection de u sur le sous espace engendré par $\{u_i\}_{i \in G}$
- où $(u_i)_j = \delta_{ij}, \forall j \in N$
- K est une matrice symétrique $n \times n$,
- $f \in \mathbb{R}^n$ est fixé.

La contrainte $u|_G = u_0$ représente des conditions aux limites de type Dirichlet homogène ou non.

Si on note $L = C_N G$ le complémentaire de G dans N , on peut, à l'aide des u_i définis précédemment, décomposer \mathbb{R}^n en somme directe de $V_G =$ espace vectoriel engendré par

$$\{u_i\}_{i \in G} \quad \text{et de} \quad V_L = \text{espace vectoriel engendré par} \quad \{u_i\}_{i \in L};$$

Dès lors, nous avons $\mathbb{R}^n = V_G \oplus V_L$

et l'on note $u = u_G \oplus u_L$ où $u_G = u|_G$ et $u_L = u|_L$

soit encore en notation vectorielle $u = \begin{pmatrix} u_G \\ u_L \end{pmatrix}$

Le problème (Pb1) peut donc s'écrire sous la forme du problème (Pb2) :

$$\begin{cases} \min \left(\frac{1}{2} u_G^T K_{GG} u_G + \frac{1}{2} u_L^T K_{LL} u_L + u_L^T K_{LG} u_G - u_L^T f_L - u_G^T f_G \right) \\ u_G \in V_G \\ u_L \in V_L \\ u_G = u_0 \end{cases}$$

Ce qui revient à écrire :

$$(Pb1) \Leftrightarrow (Pb2) \quad \begin{cases} \min \left(\frac{1}{2} u_L^T K_{LL} u_L + u_L^T K_{LG} u_0 - u_L^T f_L \right) \\ u_L \in V_L \\ u = u_0 \oplus u_L \end{cases}$$

On a alors éliminé u_G du problème de minimisation.

Nous allons maintenant rechercher le problème matriciel associé à (Pb3).

On recherche u_L minimisant

$$\frac{1}{2} u_L^T K_{LL} u_L + u_L^T K_{LG} u_0 - u_L^T f_L$$

ce qui revient à résoudre le problème matriciel suivant :

$$K_{LL} u_L = F_L - K_{LG} u_0$$

On peut donc écrire :

$$(Pb1) \Leftrightarrow (Pb2) \Leftrightarrow (Pb3) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} K_{LL} & 0 \\ 0 & I_G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_L \\ u_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_L - K_{LG} u_0 \\ u_0 \end{bmatrix}, \text{ soit } K' \begin{bmatrix} u_L \\ u_G \end{bmatrix} = f'$$

2 Traitement dans Aster

2.1 Les charges cinématiques

Une charge cinématique (type Aster : char_cine_* [* = meca/ther/acou]) permet de caractériser l'ensemble G des ddl imposés et les $(u_0)_i$ pour $i \in G$ qui sont les valeurs affectées à ces ddl.

La définition d'une charge cinématique se fait par l'intermédiaire de l'opérateur AFFE_CHAR_CINE pour les $(u_0)_i$ constants ou fonctions de la géométrie ou du temps.

2.2 Les vecteurs cinématiques

Le vecteur cinématique est un cham_no_* qui représente le vecteur $\begin{bmatrix} 0 \\ u_0 \end{bmatrix}$.

A chaque charge cinématique correspond un vecteur cinématique.

Cette opération est effectuée par l'opérateur CALC_CHAR_CINE.

2.3 Calcul de K'

K' est directement calculée au moment de l'assemblage par l'opérateur ASSE_MATRICE sous réserve naturellement que l'on fournisse en argument une liste de charges cinématiques.

La structure de données MATR_ASSE_* a été modifiée de façon à pouvoir stocker K' quand cela est nécessaire.

2.4 Calcul de f'

Après l'opérateur FACTORISER le concept de type matr_asse_* produit, contient la factorisée de K' et la matrice K_{LG} inchangée.

Le calcul de f' s'effectue au moment de la résolution : il faut fournir à l'opérateur RESOUDRE en argument le vecteur cinématique correspondant à $\begin{bmatrix} 0 \\ u_0 \end{bmatrix}$ par l'intermédiaire du mot clé CHAM_CINE.

Cet opérateur calcule alors f' avant de résoudre $\text{fact}(K') \begin{bmatrix} u_L \\ u_G \end{bmatrix} = f'$.

3 Exemples de fichiers de commandes

3.1 Calcul mécanique avec une commande globale (STAT_NON_LINE) :

```
DEPIMP=AFFE_CHAR_CINE( MODELE=MOD,  
                        MECA_IMPO=_F( GROUP_MA = 'LCD1', DY = -2.0))  
  
RESU=STAT_NON_LINE( MODELE=MOD, CHAM_MATER=CHMAT,  
                    EXCIT=_F( CHARGE = DEPIMP, FONC_MULT = FONC),  
                    ...)
```

3.2 Charges cinématiques pour un calcul de modes propres :

```
CHARCINE=AFFE_CHAR_CINE(MODELE=MODEL,  
                        MECA_IMPO=_F(GROUP_MA='GM2', DX=0.0, DY=0.0))  
  
KASS=ASSE_MATRICE(MATR_ELEM=KELEM,  
                  NUME_DDL=NUME,  
                  CHAR_CINE=CHARCINE,);  
  
MASS=ASSE_MATRICE(MATR_ELEM=MELEM,  
                  NUME_DDL=NUME,  
                  CHAR_CINE=CHARCINE,);  
  
# calcul des modes propres de la structure  
MODES=CALC_MODES(MATR_RIGI=KASS,  
                 MATR_MASS=MASS,  
                 CALC_FREQ=_F( NMAX_FREQ=10 ))
```

3.3 Calcul "pas à pas" en utilisant les commandes FACTORISER et RESOUDRE :

```
CHCINE=AFFE_CHAR_CINE( MODELE=MO, MECA_IMPO=(  
    _F( GROUP_NO = 'SUPY', DY = 0.),  
    _F( GROUP_NO = 'CHARGE', DX = -1.)))  
  
MEL=CALC_MATR_ELEM( MODELE=MO, CHAM_MATER=CHMAT, OPTION='RIGI_MECA')  
  
NU=NUME_DDL( MATR_RIGI=MEL )  
  
MATAS=ASSE_MATRICE( MATR_ELEM=MEL, NUME_DDL=NU, CHAR_CINE=CHCINE)  
  
SCMBRE=CREA_CHAMP( ... )  
  
VCINE=CALC_CHAR_CINE( NUME_DDL=NU, CHAR_CINE=CHCINE )  
  
MATAS=FACTORISER(reuse=MATAS, MATR_ASSE=MATAS )
```

DEP=**RESOUDRE** (MATR=MATAS, CHAM_NO=SCMBRE, **CHAM_CINE=VCINE**)