

---

## Opérateur ELIM\_LAGR

---

### 1 But

---

Supprimer les équations de Lagrange dans une matrice qui en possède.

Cette commande est expérimentale. Elle est avant tout destinée à produire des matrices « sans Lagrange » pour l'opérateur de calcul modal (CALC\_MODES).

Remarques :

- Pour éliminer les équations de Lagrange, on est conduits à éliminer certains degrés de liberté physiques (on élimine un ddl physique pour chaque relation linéaire si les relations ne sont pas redondantes).
- Si l'on fait un calcul modal avec des matrices « réduites », les modes calculés n'ont pas de valeurs sur les degrés de libertés physiques que l'on a éliminés.

Produit une structure de données de type `matr_asse`.

## 2 Syntaxe

---

```
M2 [matr_asse_DEPL_R] = ELIM_LAGR
    (
      ♦ MATR_RIGI = K1, [matr_asse_DEPL_R]
      ♦ MATR_ASSE = M1, [matr_asse_DEPL_R]

      ♦ TITRE = titr , [l_K80]
      ♦ INFO = / 1 , [DEFAULT]
              / 2 ,
    )
```

## 3 Opérandes

---

### 3.1 Opérande **MATR\_RIGI**

♦ MATR\_RIGI = K1,

Nom de la matrice assemblée de rigidité (avec des relations linéaires à éliminer)

Si le mot clé **MATR\_ASSE** n'est pas utilisé, c'est la matrice **K1** que l'on « réduit » pour créer la matrice résultat (**M2**).

### 3.2 Opérande **MATR\_ASSE**

♦ MATR\_ASSE = M1,

Nom de la matrice assemblée masse, amortissement, ... (pas de rigidité) que l'on veut réduire.

Si ce mot clé est utilisé, c'est la matrice **M1** que l'on « réduit » pour créer la matrice résultat (**M2**).

### 3.3 Opérande **TITRE**

♦ TITRE = titr ,

Titre que l'on veut donner au résultat produit [U4.03.01].

### 3.4 Opérande **INFO**

♦ INFO =

1 : pas d'impression.

2 : impressions

## 4 Exemple

---

### 4.1 Calcul modal sur des matrices avec ou sans équations de Lagrange

```
K1 = ASSE_MATRICE (NUME_DDL=NU, MATR_ELEM=KEL,)  
M1 = ASSE_MATRICE (NUME_DDL=NU, MATR_ELEM=MEL,)
```

```
# 1. calcul avec les matrices complètes :
```

```
#-----
```

```
model = CALC_MODES ( MATR_RIGI=K1,  
                    MATR_MASS=M1,  
                    OPTION='BANDE',  
                    CALC_FREQ=_F( FREQ=(-2, 30),) )
```

```
# 2. calcul avec les matrices réduites par ELIM_LAGR :
```

```
#-----
```

```
K2=ELIM_LAGR (MATR_RIGI=K1, )  
M2=ELIM_LAGR (MATR_RIGI=K1, MATR_ASSE=M1)  
  
mode2 = CALC_MODES ( MATR_RIGI=K2,  
                    MATR_MASS=M2,  
                    OPTION='BANDE',  
                    CALC_FREQ=_F( FREQ=(-2, 30),) )
```